



Multispot 1 8 221 Scheinwerfer Floodlight

Schutzart – Protection IP 65
Schutzklasse – Safety Class I



MONTAGE ANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepen Weg 5 • D-58675 Hemer

Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED-Modul.

High performance LED-floodlight.

Max. Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat
Max. number of fittings per circuit breaker


MONTAGEHINWEISE

Anschluss der Leuchte nach VDE 0100.
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal entflammenden Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen! Leuchte am Montageort befestigen.
Bei Montagehöhen über 3 Meter mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden.

Deckel durch Lösen der zwei Schrauben vom Gehäuse nehmen und elektrische Steckverbindung trennen. Netzanschlussleitung 6 cm abmanteln, durch die Kabelverschraubung führen, dabei passenden Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen. Elektrischen Anschluss vornehmen, Deckel aufsetzen und Schrauben gleichmäßig anziehen. Drehmoment: 2,5 Nm
Leuchte ausrichten und Schrauben (A) mit 1,5 Nm anziehen.
Zusätzliche Gewindestifte (B) zur Sicherung der eingestellten Ausrichtung mit 2 Nm anziehen.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 221	1,4 kg	0,0139 m ²

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten!



Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.


MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected outdoor installation.
Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces.
Disconnect from power supply before opening light fitting. When installed at more than 3 metres height, be sure to use at least two fixing screws.

Remove cover from housing by loosening the 2 rear screws and disconnect the electric plug connection. Strip the sheathing from the last 6 cm of the cable, feed it through the cable gland, and select the gasket suitable for the cable diameter (gaskets are supplied with luminaire). Connect the wiring, place cover onto housing and tighten the screws to 2.5 Nm torque.
Aim luminaire and tighten the screws (A) to 1.5 Nm.
Additional grub screws (B) should be tightened to 2 Nm torque to ensure that the aimed position is maintained.

This product contains a light source of energy efficiency class F.


The glass is tempered safety glass.



The light fitting may be operated only if all protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 221	1.4 kg	0.0139 m ²

Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.



The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

